

# SERIE MEDIO LEGGERA DMS

Medium Light Range **DMS**  
 Gamme Moyenne-légère **DMS**  
 Gama Medio-ligera **DMS**  
 Leichte Baureihe **DMS**  
 Серия **ДМС**



MODELLO		DMS 50	DMS 95/2	DMS 165	DMS 210	DMS 300	DMS 400	DMS 530	DMS 980
<b>Energia</b>   Energy   Energie Energia   Schlagenergie Энергия	joule	120	240	330	500	700	900	1080	1600
<b>Frequenza</b>   Frequency Frèquence   Frecuencia Schlagfrequenz   Частота	c/min	1200	1200	1200	1200	1100	900	900	900
<b>Portata</b>   Oil flow   Débit huile Caudal   Öldurchfluß Гидропоток	l/min	17 /25	27 /40	35 /50	40 /55	50 /80	70 /100	80 /110	100 /130
<b>Pressione</b>   Pressure   Pression Presion   Arbeitsdruck Давление	bar	120	120	120	120	120	120	120	130
<b>Peso</b>   Weight   Poids   Peso Gewicht   Вес	kg	60	95	165	210	300	400	530	950
<b>Diametro utensile</b> Tool diameter   Outil   Pica Meissel   Инструмент	mm	38	45	55	62	72	80	85	102
<b>Altezza</b>   Height   Hauteur Altura   Höhe   Высота	mm	750	1000	1050	1200	1423	1455	1700	1830
<b>Larghezza min.</b>   Min. width Largeur   Ancho   Mindestbreite Ширина	mm	125	130	165	190	205	225	235	280
<b>Contropressione</b> Backpressure   Contre-pression Contrapresion   Gegendruck Давление возвратного контура	bar	20 /30	20 /30	20 /30	20 /30	20 /30	25	25	25

■ **Abbinamento Ideale Escavatore - Attrezzatura** | Ideal Combination Excavator - Equipment | Couplage Idéal Pelle - Equipement  
 Acoplamiento ideal Excavadora - Equipo | ideal Kombination Bagger - Gerät | идеальная комбинация экскаватор - оборудование

■ **Abbinamento Possibile Escavatore - Attrezzatura** | Possible Combination Excavator - Equipment  
 Couplage Possible Pelle - Equipement | Acoplamiento posible Excavadora - Equipo | mögliche Kombination Bagger - Gerät  
 возможная комбинация экскаватор - оборудование

<b>DMS 50</b>	/ <b>07-1,2</b> /	<b>DMS 210</b>	<b>2,8</b> <b>3-4</b> <b>4,5</b>	<b>DMS 530</b>	<b>8</b> <b>8,5-10</b> <b>11</b>
<b>DMS 95/2</b>	<b>1,2</b> <b>1,4-1,8</b> <b>2</b>	<b>DMS 300</b>	<b>4</b> <b>4,5-6</b> <b>7</b>	<b>DMS 980</b>	<b>10</b> <b>11-14</b> <b>15,5</b>
<b>DMS 165</b>	<b>2</b> <b>2,2-2,8</b> <b>3</b>	<b>DMS 400</b>	<b>6</b> <b>7-8</b> <b>8,5</b>		